

**Benzingenerator mit Wechselrichter**  
**0.80 kW 2.1 L**

**RH-4790**

- 40 ccm, 4-Takt Hochleistungs-0,8-kW-Motor mit hervorragender Leistung
- Gewichtsreduzierung um mehr als 20 % im Vergleich zu normalen Benzin-Generatoren für bessere Tragbarkeit und weniger Platzbedarf
- Erzeugt reine Sinuswellen-Wechselstrom-Ausgangsleistung und stabile Spannung, um Schäden an empfindlichen elektronischen Geräten wie Mobiltelefon, Laptop und Fernseher usw. zu verhindern
- Sehr leise mit nur 58 dBA
- Ausgestattet mit 220 V AC-Ausgang und 12 V DC-Ausgang
- Economy-Modus-Schalter reduziert Verschleiß und Kraftstoffverbrauch durch Anpassung der Drehzahl an die Generatorlast
- Die Steuereinheit erkennt sofort Überlastung oder Kurzschluss und schaltet den Motor sofort ab, um Generator und Last zu schützen
- Ölmangelwarnung hilft, Motorschäden zu verhindern
- Ideal für elektronische Geräte, Wohnmobile, Camping und Heimanwendungen, kleine Elektrowerkzeuge



|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Modell                  | RH-4790                  |
| Typ                     | Wechselrichter-Generator |
| Leistungsfaktor         | 1                        |
| Verpackung              | Braune Ronix-Box         |
| Hubraum                 | 40cc                     |
| Nettogewicht            | 9kg                      |
| Zündungssystem          | C.D.I.                   |
| Kraftstoff              | Normales Autobenzin      |
| Schmierölkapazität      | 0.25 Liter               |
| Gleichstrom-ausgang     | DC12V 4A                 |
| Maximalleistung         | 0.80kW                   |
| Nettoabmessungen        | 395 × 209 × 355          |
| Kraftstofftankkapazität | 2.1 Liter                |
| Schmierstoff            | SAE 10W30                |

|                     |  |
|---------------------|--|
| Bohrung x Hub       | 39×33.5  |
| Gesamtabmessungen   | 425 × 230 × 380  |
| Startsystem         | Rücklaufstarter  |
| Nennleistung        | 0.70kW   |
| Max. Leistung MOTOR | 0.9kW / 5500U/min                                      |
| Motortyp            | Luftgekühlter<br>4-Takt-OHV-Benzinmotor                |
| Modellbezeichnung   | XY139F-6   |
| Bruttogewicht       | 10.2kg   |
| Lieferumfang        | Gleichstromkabel, Schraubendreher, Zündkerzenschlüssel |
| Zündkerze: Typ      | CMR6A (TORCH)  |
| Spannung            | 220V   |