

Flüsterkompressor
1380W

RC-2512

- 25-Liter-Tank kombiniert mit einem 1380-W-Motor bietet ausreichend Leistung für vielfältige Anwendungen
- 0.8 MPa Maximaldruck speichert ausreichend Luft im Tank für den kontinuierlichen Betrieb von Werkzeugen
- Das geringe Gewicht, die kompakte Bauweise und der Griff machen ihn äußerst portabel und bemerkenswert benutzerfreundlich
- Induktionsmotor für Dauerbetrieb
- FBANG-Schalter für mehr Effizienz und längere Lebensdauer
- Kann den Lufttank mit 2 Zylindern in kürzester Zeit füllen
- Ausgestattet mit einem Sicherheitsventil
- Ölfreier Pumpenmechanismus für mehr Effizienz
- Hyperleiser Motor und neues Pumpendesign
- Ablassventil unter dem Tank
- Magnetventil für höhere Leistung
- Weniger Vibrationen während der Arbeit
- Ausgestattet mit Metallmanometer
- Überlastschutzsystem regelt die Motortemperatur bei längerem Betrieb
- Weiche Gummipuffer für unebene und geneigte Flächen
- Druckregler mit Filter (Öl & Wasser) für trockenen Luftausstoß
- Ausgestattet mit 1 Druckregler und 1 Schnellkupplung zur Maximierung der Leistung von Druckluftwerkzeugen



F BANG **THERMO SWITCH**



| | |
|----------------------|---|
| Modell | RC-2512 |
| Leistung | 1380W |
| Spannung | 220-240V |
| Frequenz | 50-60Hz |
| Wiedereinschaltdruck | 0.5Mpa |
| Arbeitsdruck | 0-0.8Mpa |
| Max. Arbeitsdruck | 0.8Mpa |
| Motordrehzahl | 2800U/Minute |
| Ansprechdruck | 0.88Mpa |
| Motorleistung | 1380W |
| Max. Abgabeleistung | 100L/Minute |
| Kapazität | 25L |
| Verpackung | Ronix Spezielle Verpackung |
| Gewicht | 23kg |
| Lieferumfang | 2 Luftfilter, zwei Räder, 1 Gummifuß, 1 Druckstange |