

Benzin Generator

1.2Kw 5L

RH-4703



- 98 cm³; 4-Takt-Hochleistungsmotor mit 1,2 kW und hervorragender Leistung
- Großer 5-Liter-Kraftstofftank aus Eisen bietet bis zu 9 Stunden Betriebszeit
- Enthält eine Auswahl an Steckdosen für maximale Kompatibilität in Ihren Anwendungen, darunter: 220V AC Steckdosen und eine (12V) DC Steckdose
- Enthält ein Voltmeter zur Messung der Ausgangsspannung
- spezielles kompaktes Design für einfache Handhabung und zuverlässige Portabilität
- abgedeckte AC-Schutzsteckdosen für zusätzlichen Schutz
- Minimale Geräusche und Vibrationen bei der Verwendung in Innenräumen
- 100 % kupfergewickelter Generatorkopf ermöglicht Dauerbetrieb ohne Überhitzung
- Warnsystem für niedrigen Ölstand zum besseren Schutz des Motors und für eine längere Lebensdauer
- Ideal für Werkstätten und leichte industrielle Anwendungen

Modell	RH-4703
Lieferung in	Ronix Brauner Kasten
Zündanlage	TCI
Verdrängung	98 cc
Lieferumfang	Stecker, Gleichstromkabel, Zündkerzenschlüssel, GummifüÙe und Mutter
Kraftstoff	Bleifreies Benzin
DC-Ausgang	12V
Max. Dauerbetrieb	9h
Nennleistung	900-1000W
Wicklungsdrahtmaterial	Kupfer
Generator-Typ	Einphasig
Generator-Nennspannung	220V
Motor-Nennleistung	3HP
Generator-Nennstromstärke	3.9-4.3A



Gewicht	23KG
Motortyp	Luftgekühlter 4-Takt-Motor
Generator max. Leistung	Generator max. Leistung
Kraftstofftankkapazität	5L
Startsystem	Manuell
Motorseriennummer	LB156F
Frequenz	50HZ