

Benzin Generator
3500W

RH-4780

- 212cc, 4-Takt 4300W Motor mit beträchtlicher Leistung
- 15 Liter Vollstahl-Kraftstofftank bietet bis zu 8,6 Stunden Laufzeit
- Spezielles kompaktes Design für einfache Handhabung und bessere Tragbarkeit
- Leistungsschalter-Steckdosen für zusätzlichen Schutz
- Minimale Geräusch- und Vibrationsentwicklung bei Innenanwendung
- 100% kupfergewickelter Generatorenkopf ermöglicht kontinuierlichen Betrieb ohne Überhitzung
- Enthält eine (12V) DC-Steckdose
- Ideal für Werkstätten und leichte industrielle Nutzung



Modell	RH-4780
Max. Schnittleistung	3.5KW
Typ	Gasoline Generator
Leistungsfaktor	1
Spannung	220V
Motortyp	single cylinder , 4-stroke,forced air cooled
Stromstärke	13A
Frequenz	50Hz
Ausgang	DC12V,8.3A
Nettogewicht	43.5Kg
Gesamtabmessungen	645mm×490mm×530mm
Zündkerze: Typ	F7TC/F7RTC
Schmierölkapazität	0.6liter
Zündsystem	T.C.I
Startsystem	Recoil
Max. Leistung MOTOR	4.3KW / 3600rpm
Nennbetrieb	8.6hr
Maximale Kraftstoffverbrauchsrate	Maximale Kraftstoffverbrauchsrate
Nettoabmessungen	590mm×430mm×465mm
Kraftstofftankkapazität	15Lit
Schmierstoff	SAE 10W-30
Motor Bohrung×Hub	50mm x 70mm
Hubraum	212cc

