

## **ELEKTROWERKZEUGE**

## **Benzin Generator** 55kW 25L

RH-4782

- 420 ccm, 4-Takt 8600 W Motor mit beträchtlicher Leistung
- 25 Liter Vollstahl-Kraftstofftank bietet bis zu 8,6 Stunden Laufzeit
- Spezielles kompaktes Design für einfache Handhabung und bessere Tragbarkeit
- Schutzschalter-Steckdosen für zusätzlichen Schutz
- Minimale Geräusch- und Vibrationsentwicklung bei Innenra-
- 100 % kupfergewickelter Generatorkopf ermöglicht kontinuierlichen Betrieb ohne Überhitzung
- Inklusive einer (12 V) Gleichstromsteckdose
- Ideal für Werkstätten und leichte Industrieanwendungen

Modell	RH-4782
Spannung	22 V
Тур	Benzingenerator
Leistungsfaktor	1
Verpackung	Karton
Hubraum	420cm <sup>3</sup>
Nettogewicht	82kg
Motor	FC190F
Zündungssystem	Transistor-Kondensator-Zünd- ung (TCI)
Motortyp	Einzylinder, 4-Takt, luftgekühlt
Bruttogewicht	84kg
Zündanlage	Rücklaufstarter & Elektrostart- er
Frequenz	50Hz
Max. Kraftstoffverbrauch	2.9 Liter/h
laufzeit	8.6 Stunden
Kraftstoff	Benzin
Nettoabmessungen	686mm × 516mm × 560 mm
Gleichstrom-ausgang	DC 12 V, 8,3 A
Maximalleistung	5.5 kW





















## **ELEKTROWERKZEUGE**

Lieferumfang	2 Stecker, 1 Z	Zündkerzen-
	ashlaush 1 C	tanga 10\/ DC

schlauch, 1 Stange, 12V DC Ausgangsklemme, 2 Schlüssel, 1 Satz Räder und Griffe

Zündkerze: Typ	F7TC/F7RTC
Generator-Nennstrom	23A
Kraftstofftankkapazität	25 Liter
0 1	0.4 = 40\44.00

Schmierstoff SAE 10W-30

Gesamtabmessungen 740mm × 575mm × 625mm

Nennleistung 5kW

Max. Leistung MOTOR 8.6kW / 3600U/min

Motorbohrung x Hub 66mm × 90mm